



ZBORNICA VARNOSTI  
IN ZDRAVJA PRI DELU

ZVZD

Zavod za zdravstveno  
zavarovanje Slovenije  
Miklošičeva cesta 24  
1507 Ljubljana  
www.zvzd.si



## NAVODILO ZA VARNO DELO

# STROJ ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE

Šifra dokumenta / izdaja:  
NVD – ZbVZD – K 011 / 01

Stran: 1/2

[www.zbornica-vzd.si](http://www.zbornica-vzd.si)

### 1. NAVODILA IN VARNOSTNI UKREPI PRED ZAČETKOM DELA



- **Seznani se z navodili** za varno uporabo in jih dosledno upoštevaj.
- Preglej in uredi **okolico delovnega mesta**.
- Uporabljaljaj samo **brezhibno delovno opremo**.
- Preveri **delovanje varnostnih naprav**.
- **NE PRIČNI Z DELOM**, če:
  - ❖ si mlajši od 18 let,
  - ❖ nisi ustrezno **usposobljen** (ustrezno zdravniško spričevalo, teoretično in praktično usposobljen, seznanjen z navodili za varno delo, ipd.),
  - ❖ si v neustreznem **psihofizičnem stanju** (pod vplivom psihoaktivnih substanc – alkohol, droge, psihoaktivna zdravila, ipd.), bolan, utrujen.
- V primeru ugotovljenih **pomanjkljivosti** in nepravilnosti **takoj obvesti pristojnega**.



### 2. OPOZORILA in NEVARNOSTI



- Poseg z roko ali drugimi predmeti v nevarno območje stroja.
- Udarec z delom telesa ob dele stroja.
- Padec delavca zaradi spolzkih tal.
- Poškodbe delavca z električnim tokom zaradi neustrezne zaščite pred dotikom nevarne napetosti ali poškodb elektro naprav.
- Poškodbe delavca zaradi dotika vročih delov.
- Možnost drugih poškodb zaradi neupoštevanja navodil.



### 3. VARNOSTNI UKREPI IN PRAVILA VARNEGA TER ZDRAVEGA DELA



- Delovno opremo uporabljaljaj **namensko in v skladu z navodili za varno delo proizvajalca delovne opreme**.
- Z delovno opremo upravljaj tako, da **s svojim delom ne ogrožáš svoje varnosti in zdravja** ali varnosti in zdravja drugih oseb.
- **Prepovedano je poseganje v nevarno območje!**
- **Prepovedano je odstranjevanje varnostnih naprav in varoval ali povzročiti, da te ne delujejo.**
- Pred zagonom stroja preverimo stanje teflonskega traku. V primeru, da je zažgan ali raztrgan, ga zamenjamo.
- Teflonski trak očistimo tako, da odstranimo ostanke folije.
- V nobenem primeru ne smemo uporabljati ostrih materialov v stiku s teflonsko folijo.
- Preveriti moramo napetost varilnega traku in njegovo lego.
- Trak napenjamo vedno v hladnem stanju.
- Pri nastavljanju temperature varjenja moramo paziti, da grelni trak ne zažari.
- Vsako večje segrevanje traka zmanjša življenjsko dobo traka in je lahko vzrok požara. Paziti moramo, da grelni trak ne pade iz utora, ker se lahko poškoduje trak in keramika ter prav tako pride do požara.
- Pri izklopu stroja moramo pustiti komoro odprto, da se stroj ohladi.
- Med delovanjem stroja je komora lahko zaprta največ za čas, ki ga določa proizvajalec stroja.
- Ob vklopu stroja mora biti komora odprta, ker lahko pride do deformacije in vžiga pokrova zaradi previsoke temperature v komori.
- Okolica delovnega mesta mora biti čista, ne založena. Tla morajo biti čista, suha in ne smejo biti spolzka.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pri delu s pakirnim strojem se morajo uporabljati zaščitne rokavice zaradi posega v komoro s povišano temperaturo.</li> <li>➤ Stroj je prepovedano čistiti, popravljati ali mazati med obratovanjem.</li> <li>➤ Preden pristopiš k čiščenju, popravilu ali mazanju stroja, stroj obvezno izključi iz pogona, da ni možen ponovni nenamerni vklop.</li> <li>➤ Elektro instalacija in elektro oprema na stroju mora biti nepoškodovana. Če pride do morebitnih poškodb, je te potrebno s strani strokovne osebe v najkrajšem času odpraviti in za ta čas delo s strojem ustaviti.</li> <li>➤ Stroj mora biti vedno dobro ozemljen in varovan pred dotikom nevarne napetosti.</li> <li>➤ Enkrat letno se mora kontrolirati ustreznost delovanja zaščite pred dotikom nevarne napetosti. Pregled in preizkus stroja je potrebno opraviti vsaki dve leti.</li> </ul>	
<b>4. OSEBNA VAROVALNA OPREMA</b>		
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Osebna varovalna oprema mora biti skladna z veljavnimi standardi.</li> <li>➤ Delavec mora pri svojem delu <b>dosledno in namensko uporabljati osebno varovalno opremo</b> v skladu z navodili proizvajalca, jo redno čistiti in vzdrževati ter <b>skrbeti za njeno brezhibnost</b>.</li> <li>➤ Uporabnik delovne opreme mora uporabljati naslednjo osebno varovalno opremo: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ delovna <b>obleka</b>,</li> <li>❖ zaščitno <b>pokrivalo</b> (v primeru dolgih las – morajo biti spete in pokrite s pokrivalom),</li> <li>❖ zaščitne <b>rokavice</b> (SIST EN 388),</li> <li>❖ varovalna protizdrsna <b>obutev</b> (SIST EN ISO 20345).</li> </ul> </li> </ul>	 
<b>5. UKREPI IN NAVODILA OB MOTNJAH</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>V kolikor</b> pred začetkom dela ali med delom <b>ugotoviš na stroju, orodju ali pripravah kakršnekoli poškodbe, pomanjkljivosti, ki ogrožajo nadaljnjo varno delo, delovno opremo takoj izključi in o tem obvesti pristojnega.</b></li> <li>➤ Stroj opremi z napisom »<b>POZOR! NE VKLAPLJAJ, STROJ V OKVARI!</b>«</li> </ul>	
<b>6. PRVA POMOČ IN REŠEVANJE</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pri nepravilnostih v delovanju <b>aktiviraj izklop v sili, izključi glavno stikalo in obvesti nadrejenega.</b></li> <li>➤ <b>V primeru nezgod z delovno opremo izključi pogon delovne opreme, poškodovano osebo reši iz nevarnega območja.</b></li> <li>➤ O dogodku <b>obvesti reševalce – PRIJAVA NEZGOD 112.</b></li> <li>➤ Poškodovancu <b>nudi prvo pomoč</b> do prihoda reševalcev oz. ga pospremi v ambulanto prve pomoči.</li> </ul>	
<b>7. POSLEDICE KRŠITEV NAVODIL VARNEGA DELA</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zdravstvene posledice: <b>poškodba pri delu, zdravstvene okvare, smrt.</b></li> <li>➤ Delovno pravne posledice: <b>opozorilo, opomin, prenehanje dela.</b></li> </ul>	